

**UNIVERSAL**

## ПАСПОРТ

### Розетка (блок розеток) настенная открытой установки с заземлением «Аллегро» ТМ UNiVersal, степень защиты IP-54

Артикулы: 5563286, 5562951

Соответствует ТР ТС 004/2011

#### 1. Назначение и область применения

Предназначены для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В, номинальной частоты 50 Гц электрических установок при внутренней установке в помещениях.

#### 2. Технические характеристики

Тип зажимов	Винтовой
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	16 А
Макс. нагрузка	3 500 Вт
Материал деталей контактных групп	латунь
Материал корпуса	АБС-пластик
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы	5 000 циклов («вкл.–откл.»)

#### 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Розетка в сборе – 1 шт
- Индивидуальная упаковка – 1шт
- Паспорт – 1 экз.

#### 4. Требования безопасности

4.1 Розетки ТМ UNiVersal удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP54.

4.2 Подключение розетки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж розетки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать розетку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ! Розетки с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!**

#### 5. Условия эксплуатации

В помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

#### 6. Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь розетку из упаковки

6.2 Выкрутить центральный винт, используя отвертку, и снять крышку.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты.

6.4 Прикрепить корпус изделия к стене двумя шурупами.

6.5 Установить крышку и закрутить винт.

## **7. Условия транспортирования, хранения и утилизации**

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованной розетки от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиля-

цией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°С.

7.3 Утилизировать изделие как бытовые отходы.

## **8. Гарантийные обязательства**

8.1 Гарантийный срок эксплуатации розетки – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, срок службы – 10 лет.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на розетку в течение гарантийного срока эксплуатации.**

<b>Гарантийный талон:</b>			
<b>ВНИМАНИЕ!</b> Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

**Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке**

**Производитель:** Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

**Импортер:** ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

**Изготовлено по заказу:** ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5